



EntraSYSTEM4

Das Zugangskontrollsystem, das sich einfach von einer 1-Tür-Lösung zu einer umfassenden Cloud-Verwaltung erweitern lässt.



ES4 Basic-Modus



Oder wählen ES4 Cloud-Modus

Gleicher ES4-Controller, mehr Möglichkeiten. Zugangskontrolle mit zentraler Verwaltung von bis zu 500 Benutzern und 40 Türen über das ES4-Webportal, (mit Zugang) über App, Codetastatur oder SMS.



➤ Robust und vandalismussicher

Tastatur aus Edelstahl AISI 316 – maximale Korrosionsbeständigkeit, ideal für den intensiven Einsatz.

➤ Sicher und zuverlässig

Externer Controller mit 2 Relais – kein Zugriff möglich bei Manipulation der Verkabelung oder des Code-Tastenfelds. Automatische Sperrung bei wiederholten falschen Eingaben.

➤ Beleuchtete Tasten

Beleuchtete Ziffern für komfortable Bedienung im Dunkeln.

➤ Einfache Installation

2-Draht-Bussystem, polaritätsunabhängig, bis zu 100 m. Code-Tastatur mit 5 m Anschlusskabel.

➤ Wetterfest und wintertauglich

Beheizte Tasten – verhindern das Festfrieren bei niedrigen Temperaturen.

➤ Einzigartiges und nachhaltiges Design

Entwickelt und hergestellt in Belgien, mit 5 Jahren Garantie.

Programmierung über das Code-Tastenfeld

Ideal für eine begrenzte Anzahl fester Benutzer.

- Codes hinzufügen über Mastercode oder Programmier Taste am Controller
- Bis zu 100 eindeutige Zugangscodes programmieren
- Verwaltung von bis zu 2 Türen pro Controller
- Für jeden Code festlegen, ob er Zugang zu Tür 1 oder 2 gewährt
- Kein Internet oder Smartphone erforderlich

Programmierung über die ES4-App

Einfache Verwaltung und klare Übersicht, auch bei mehreren Benutzern und häufigen Änderungen.

- Verwaltung von bis zu 2 Türen pro Controller über die kostenlose ES4-App (Android / iOS)
- Das Smartphone kommuniziert direkt mit dem ES4-Controller
- Hinzufügen von bis zu 100 Benutzer-Codes einschließlich Benutzernamen
- Für jeden Code festlegen, ob er Zugang zu Tür 1 und/oder 2 gewährt
- Import-/Export-Funktion für Backup und Benutzerverwaltung
- Erweiterte Einstellungen verfügbar

entrya®

Your key to access control



	ES4 controller Art. 105500
Anzahl Codes	100 Codes, 4 bis 8 Ziffern
Ausgänge	2 programmierbare Ausgänge Potentialfreier Wechslerkontakt max. 24Vdc 1A / 24Vac 0,5A ⁽²⁾ Impuls (1–10 s), Ein/Aus, Fail-Safe ⁽¹⁾
Eingänge	2 programmierbare Eingänge für Türstatus und Ausgangstaster
Bus-Anschluss	2-adrig, bis zu 2 Tastaturen
Stromversorgung	12–24Vac; 12–30Vdc $\pm 10\%$ (SELV) ⁽³⁾ , Verbrauch < 2,5W
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-25°C bis +50°C
Abmessungen (mm)	B70 x H90 x D32
Montage	DIN-Schiene 35 mm, Breite 4 Module

	KP-ES4 Art. 105501	KPB-ES4 Art. 105504	KPFB-ES4 Art. 105502
Farbe	Grau	Schwarz	Schwarz
Montage	Aufputz		Unterputz
Abmessungen (mm)	B51 x H130 x D28		B52 x H120 x D22 + Verschraubung (25 mm)
Anschluss	5 m kabel, 4 x 0,22 mm ² 2-adrig, polaritätsunabhängig, bis zu 100m + 2 Adern für Tastaturheizung		
Heizung	6 W, 12-24 Vac; 12-30 Vdc $\pm 10\%$ (SELV) ⁽³⁾		
Tastaturbeleuchtung	Einstellbar über die ES4-App ⁽¹⁾		
Zugriffssperre	Schutz vor unbefugtem Zugriff, einstellbar über die ES4-App ⁽¹⁾		
Tastaturmaterial	Edelstahl AISI 316		
Schutzart	IP55		IP65
Temperaturbereich	-25°C bis +50°C		

(1) Verfügbar über die ES4-App

(2) Bei einer induktiven Last, z. B. einem (Magnet-)Schloss, muss eine Diode oder ein Varistor verwendet werden, um das Relais vor Selbstinduktion zu schützen.

(3) (SELV) Nur geeignet für Sicherheitsstromkreise mit sehr niedriger Spannung.

€ 279



KIT: 105505
ES4-KP Kit mit grauer
Aufputz-Code-Tastatur

€ 311



KIT: 105506
ES4-KPB Kit mit schwarzer
Aufputz-Code-Tastatur

€ 299



KIT: 105507
ES4-KPFB Kit mit schwarzer
Unterputz-Code-Tastatur



EntraSYSTEM4 Bestellen

Alle Preise zzgl. MwSt., Änderungen und
Druckfehler vorbehalten.

entrya[®]

Your key to access control



Version: 01012026